


KeyPad TouchScreen Jeweller

Kabelloses Touch-Bedienteil mit Authentifizierung über Pass, Tag, Smartphone und Codes



Intelligente Steuerung für Sicherheit und Automatisierung

KeyPad TouchScreen Jeweller wurde für eine intuitive und komfortable Steuerung des Systems entwickelt. Die grafische Benutzeroberfläche, die akustischen Benachrichtigungen und die LED-Anzeige des Bedienteils gewährleisten eine fehlerfreie Übertragung der Benutzerbefehle und der Antworten des Systems. Benutzer können die neuesten Alarme und Ereignisse direkt am Bedienteil anzeigen, um über die aktuellen Systemaktivitäten informiert zu bleiben. Wenn bei der Integritätsprüfung eine Störung festgestellt wird, zeigt das Bedienteil die Ursache deutlich an. So sind die Benutzer stets über den Zustand des Systems und notwendige Maßnahmen informiert.



Hauptmerkmale

- Einfache Verwaltung von Sicherheitsgruppen
- Registerkarte zur Steuerung der Automatisierungsgeräte mit Anzeige des aktuellen Gerätezustandes¹
- Akustische und LED-Signale für Alarme, Türöffnung (Türglocke), Eingaangs-/Ausgangsverzögerungen und andere Ereignisse
- Aktivierung des Bedienteils bei Annäherung des Benutzers und während der Eingangsverzögerung
- Automatische Helligkeitsanpassung der Hintergrundbeleuchtung
- Anzeige der Störungsursache bei der Scharfschaltung des Systems direkt auf dem Bildschirm
- Protokoll mit den neuesten Ereignissen direkt auf dem Bildschirm des Bedienteils verfügbar

Drei schnelle und sichere Authentifizierungsmethoden



Pass-Karte und Tag-Schlüsselanhänger



Smartphone




Codes



Bereit für den Notfall


- Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn jemand versucht, den Code zu erraten
- Bedrohungs_codes, um die Unscharfschaltung des Systems zu simulieren und einen stillen Alarm an einen Sicherheitsdienst zu senden
- Schutz vor Authentifizierung durch nicht autorisierte Transponder
- Drei Notfalltasten: Panik, Feuer und Notruf



Jeweller und Wings


kommunikationstechnologien

- Bis zu 1700 m (5550 ft) Funkkommunikation zwischen Bedienteil und Hub-Zentrale oder Funk-Repeater im Freifeld
- Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen und Signalverfälschungen



Erweiterter Sabotageschutz

- Sabotagealarm zur Meldung der Demontage des Bedienteils
- Bedienteil-Authentifizierung zum Schutz vor Signalverfälschung
- Erkennung eines Kommunikationsausfalls zwischen dem Bedienteil und der Hub-Zentrale



Einfache Installation und Einrichtung

- Kopplung an eine Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- SmartBracket-Montageplatte für einfache Installation ohne Demontage des Gerätegehäuses
- Over-The-Air Firmware-Updates²

Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 2)
PD 6662:2017
INCERT
UL

Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:



ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KP.TS.J

Kommunikation mit Hub-Zentrale oder Funk-Repeater

Jeweller- und Wings-Kommunikationstechnologien

Frequenzbänder
866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
Abhängig von der Verkaufsregion

Kommunikationsreichweite
bis zu 1700 m
bis zu 5550 ft
Im Freifeld

Features

Kontaktloser Zugang
bis zu 200 Karten und
Schlüsselanhänger

Unterstützung von Bluetooth Low Energy (BLE)

Zugangscode

Bedrohungscode

Notfalltaste
Panik, Feuer, Notruf

Feueralarm stummschalten

Protokoll mit den neuesten Ereignissen

Bildschirm

Typ
IPS, kapazitiver Touchscreen

Diagonale
5"

Auflösung
480 × 854 px

Stromversorgung

Batterie
6 AA-Batterien (vorinstalliert)

Batterielebensdauer
bis zu 1,5 Jahre

Optionale Stromversorgung
10,5–14 V⁼⁼, bis zu 0,5 A
Bei angeschlossener Stromversorgung dienen die Batterien als Notstromquelle.

Installation

Betriebstemperatur
von –10 °C bis +40 °C
von 14 °F bis 104 °F

Betriebsluftfeuchtigkeit
bis zu 75 %

Gehäuse

Farbe
schwarz, weiß

Abmessungen
171,5 × 82,1 × 26 mm
6,75" × 3,23" × 1,02"

Gewicht
327 g
11,53 oz.

Sabotagekontakt

Lieferumfang

KeyPad TouchScreen Jeweller
6 × AA-Batterie (vorinstalliert)
SmartBracket-Montageplatte
Montagesatz
Schnellstartanleitung

¹ Wenn KeyPad TouchScreen Jeweller Automatisierungsgeräte steuert, die im bistabilen Modus arbeiten.

² Um Over-the-Air-Updates zu erhalten, muss KeyPad TouchScreen Jeweller mit dem Stromnetz verbunden sein.



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/keypad-touchscreen



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems